

AUTO-tila on nyt tallennettu ja tallennus ilmoitetaan vilkauttamalla valoa lyhyesti päälle/pois neljä kertaa.

Himmennysnopeuden muuttaminen:

Hidas: Paina jo opetettua langatonta painiketta tai johdotettua kytkintä 9 kertaa ja onnistunut nopeuden vaihto 'hitaaksi' näytetetään vilkauttamalla valoa päälle/pois kerran.

Normaali: Paina jo opetettua langatonta painiketta tai johdotettua kytkintä 10 kertaa ja onnistunut nopeuden vaihto 'normaaliksi' näytetetään vilkauttamalla valoa päälle/pois kaksi kertaa.

Nopea (tehdasasetus): Paina jo opetettua langatonta painiketta tai johdotettua kytkintä 11 kertaa ja onnistunut nopeuden vaihto 'nopeaksi' näytetetään vilkauttamalla valoa päälle/pois kolme kertaa.

Vahvistusviestin päälle ja pois kytkeminen:

- 1. Kytke käyttöjännite pois ja takaisin päälle.
- 2. Paina lyhyesti 7 kertaa ja kerran (1) pitkään (>2 sekuntia) jo opetettua langatonta painiketta. (ei keskusohjaupainiketta) tai johdotettua kytkintä.

PÄÄLLE aktivoiminen ilmoitetaan vilkauttamalla valoa päälle/pois lyhyesti kaksi kertaa.

POIS aktivoiminen ilmoitetaan vilkauttamalla valoa päälle/pois lyhyesti kerran.

Suuntapainike:

'Päälle ja ylös-himmennys' painikkeen toisesta reunasta ja 'pois ja alas-himmennys' painikkeen vastakkaiselta puolelta. Kaksi painallusta päälle-kytkentä puolelta käynnistää automaattisen ylös-himmennyksen täyteen kirkkauteen asti.

Yleispainike:

Lyhyt painallus kytkee päälle/pois, pitkä painallus himmentää ylös täyteen kirkkauteen. Himmennys-suunta muuttuu uudella pitkällä painalluksella.

Lastenhuonetoiminto (yleispainike tai suuntapainikkeen päälle-puoli): Jos valaistus kytketään päälle pitämällä painiketta hetken aikaan pohjassa, valaistus lähtee päälle noin 1 sekunnin jälkeen alimmalta tasolta ja kirkastuu hitaasti niin pitkään kun painiketta pidetään pohjassa. Viimeisin tallennettu valaistustaso ei muutu.

Torkkutoiminto (yleispainike tai suuntapainikkeen pois-puoli): Painamalla kahdesti, valaistus lähtee himmenemään hitaasti alimpaan valaistustasoon jonka jälkeen sammuu kokonaan. Päällä ollut valaistustaso ja asetettu minimitaso vaikuttaa himmennysaikaan, (max. = 60min) eli sitä voidaan vähentää tarpeen mukaan. Toiminto voidaan kytkeä pois milloin tahansa painamalla painiketta lyhyesti.

Puoliautomaattinen liiketunnistin toiminto langattomalla liiketunnistimella FB65B, FBH65SB, FBHF65SB, FBH55SB (tehdasasetus): Kytke päälle painamalla painiketta. Tämä käynnistää 5 minuutin viiveajan ja viiveaika alkaa uudelleen alusta, jos liike havaitaan. Jos liikettä ei havaita, laite kytkee pois automaattisesti pois 5 minuutin kuluttua. Tämän jälkeen vielä 5 minuutin ajan, laite kytkee jos liikettä havaitaan. Tämän jälkeen valaisin saadaan päälle vain painamalla painiketta uudelleen. Valot voidaan sammuttaa milloin tahansa painamalla painiketta, mutta tällöin liiketunnistin ei enää ole toiminnassa.

Automaattinen liiketunnistin toiminto langattomalla liiketunnistimella FB65B, FBH65SB, FBHF65SB, FBH55SB:

Jos tunnistin ei kytke päälle automaattisesti kun liike havaitaan, esim. pimeässä huoneessa, kytke jumpperi uudelleen liiketunnistimessa kohtaan 'active'. Kun liikettä ei havaita 5 minuuttiin, kytkee laite automaattisesti pois. Painiketta painamalla, voidaan kytkeä päälle/pois milloin vain. Kun liikettä havaitaan, kytkee laite taas päälle automaattisesti.

Ohjattaessa GFVS ohjelmistolla, valaistustilanteet voidaan asettaa ja hakea.

Tekniset tiedot

Hehku- ja halogeeni- ¹⁾ lamput 230 V (R)	kork. 200 W ²⁾
Elektroniset muuntajat (C)	kork. 200 W ²⁾³⁾
Himmennettävät laskevan reunan 230 V LED-lamput	kork. 200 W ²⁾⁵⁾
Himmennettävät nousevan reunan 230 V LED-lamput	kork. 40 W ²⁾⁵⁾
Asennuspaikan min./max. lämpötila	+50°C/-20°C ⁴⁾
Valmiustilakulutus	0.6 W

- ¹⁾ Kork. 150 watin lampuilla.
- ²⁾ KytKentäteho riippuu tuuletusolosuhteista.
- ³⁾ **Kuormaa laskettaessa tulee huomioida kapasitiivisten (elektronisten) muuntajien 5%-n häviö lamppukuorman lisäksi.**
- ⁴⁾ Vaikuttaa maksimi kytKentätehoon.
- ⁵⁾ Erilaisten lampun elektroniikan ansiosta toimivuus voi olla rajoitettu. Himmennysalueet, päälle- ja pois-kytKentäongelmat ja enimmäismäärän rajoittamiseen (10 kpl) valaisimista; varsinkin jos kytketty kuorma on hyvin alhainen (esim. 5 W LEDillä).



THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL SMART HOME STANDARD	
Taajuus	868,3 MHz
Lähetysteho	max. 10 mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa, että radiolaitetyyppi FD62NP-230V täyttää direktiivin 2014/53/EU.
EU-vaatimustenmukaisuustodistus on kokonaisuudessaan saatavilla internet osoitteesta; eltako.com

Säilytä myöhempää käyttöä varten!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:
☎ 045 7870 6795
✉ tuki@eltako.com
eltako.com

40/2020 Oikeus muutoksiin pidätetään.