Turvavalokeskus - TKT6518BP 230V 18 x 250W IP34 - Teknoware

Sähkönumero
71 239 34

Yleisnimi ja tuotesarja
Turvavalokeskus

Tekninen nimi
TKT6518BP 230V 18 x 250W IP34

Pitkä tuotenimi
TKT6518BP 230V perinteinen turvavalokeskus, 18 ryhmää à 250 W

GTIN-koodi
6438045019895

Toimittajan tuotekoodi
TKT6518BP

Toimittajan tuotekoodi 2



Toimittaja / Tuotemerkki
Teknoware OyTeknoware

Tuoteryhmä
71 Turvajärjestelmät

ETIM-luokka
EC002678

Tuotekuvaus
TKT65xxBx...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Turvavalokeskus - TKT6518BP 230V 18 x 250W IP34 - Teknoware

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002678 - Turvavalokeskus

Teho (W):
4500

Valvontalaite:
testipainike

Kytkentätapa:
normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä

Etäkytkimellä:
kyllä

Nimellisjännitealue (V):
220 – 240

Suojausluokka (IEC 61140):
I

Kotelointiluokka (IP):
IP34

Pituus (mm):
520

Leveys (mm):
241

Korkeus (mm):
767

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
262

Leveys mm
630

Tilavuus l
94.709

Korkeus mm
862

Paino kg
31

Muut tiedot

Alkuperämaa
FI

ETIM-luokka
EC002678

Muutospäivä
10.01.2018

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
04.01.2016

Tullinimike
85044090

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö
S6102

UNSPSC-koodi
46171604

Myyntiyksikkö
PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Turvavalokeskus - TKT6518BP 230V 18 x 250W IP34 - Teknoware

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Emergency lighting centre

Tekninen nimi, English
TKT6518B 230V CBU

Yleisnimi, Svenska
Nödljus central

Tekninen nimi, Svenska
230V Centralt batterisystem

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
590

Korkeus mm
862

Leveys mm
262

Paino kg
34

Tilavuus l
142.282

TKT65xxBx
TKT65B-sarjan turvavalokeskus tarjoaa yksinkertaisen ratkaisun syöttämään keskisuurta määrää valaisimia. Se sopii keskisuuriin kiinteistöihin. Uudet TKT65xxBP-mallin turvavalokeskukset ovat ovellisia ja kotelointiluokaltaan IP34.

Tekniset ominaisuudet

- syöttöjännite 230 VAC
- lähtöjännite normaalikäytöllä 230 VAC
- lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC
- akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla
- 6, 12, 18 tai 24 ryhmälähtöä, keskustyypistä riippuen

Turvavalokeskus - TKT6518BP 230V 18 x 250W IP34 - Teknoware

