



WEEE-rekisteröintinumero DE 30298319

Tekniset tiedot, katso sivu T-3.

FSVA-230V-10A



1 sulkeutuva (NO) ei-potentiaalivapaa kosketin 10 A / 250 V AC, hehkulamppukuorma kork. 2000 wattia, ESL energiansäästö- ja LED-lamput kork. 400 W. Integroidulla virranmittauksella maks. 10 A. Valittavissa salattu langaton tiedonsiirto, kaksisuuntainen- ja toistotoiminto. Valmiustilan kulutus vain 0,8 wattia.

Adaperi schuko-pistorasiaan, parannetulla jännitesuojauksella.

Syöttö- ja kytkentäjännite 230 V.

Virtakatkoksen sattuessa, kytkimen asento tallennetaan. Virran palautuessa, laite on ohjelmoitu sammumaan.

Odota asentamisen jälkeen, että lyhyt automaattinen synkronointi päättyy, ennen kuin kytket kulutuslaitteita verkkoon.

Tämä langaton pistorasiakytkin sisältää kehittämämme huipputeknologiaa edustavaa hybriditekniikkaa: yhdistimme kulumattoman vastaanottimen ja elektroniikan sekä bistabiilin releen.

Näennäisteho mitataan integroidulla virtamittauksella noin 10 VA - 230 VA välillä, kun kosketin on suljettuna. Langaton viesti lähetetään Eltakon langattomaan verkkoon 30 sekunnin kuluessa kuorman kytkemisestä päälle tai tehon vähintään 5 % muutoksesta ja jaksoittain aina 10 minuutin välein.

Lukemien seuranta tietokoneella 'Eltako Wireless Building Visualization and Control Software'

GFVS:llä tai langattomalla energiankulutuksen näyttöpaneelilla FEA65D.

GFVS-Energy tukee jopa 100 energiamittaria ja GFVS 4.0 jopa 250 energiamittaria.

Voidaan opettaa myös salattuja antureita.

Voit kytkeä **kaksisuuntaisen langattoman** ja / tai **toistintoiminnon** päälle.

Jokainen tilan muutos ja saapuvat keskusohjaus komennot vahvistetaan sitten langattomalla viestillä.

Tämä langaton viesti voidaan opettaa muihin laitteisiin ja GFVS 4.0-ohjelmistoon ja näyttölaitteisiin.

Vasemman LRN painikkeen avulla voidaan opettaa enintään 35 langatonta painiketta yleispainikkeeksi, suuntapainikkeeksi tai keskusohjauspainikkeeksi. Liesituulettimien tai muiden vastaavien laitteiden ohjaamiseksi, voidaan opettaa 35 langatonta FTK ikkuna/ovikosketinta tai langatonta FFG7B-rw ikkunakahva-anturia.

Useita FTK:ta tai FFG7B-rw:ta voidaan linkittää toisiinsa.

Jos FTK ikkuna/ovikosketin tai FFG7B-rw ikkunakahva-anturi on opetettuna, opetetut langattomat painikkeet eivät ole enää käytössä.

Pistorasiakytkin voidaan myös kytkeä päälle ja pois päältä käsin **oikean puoleisella ON/OFF -painikkeella.**

LED-merkkivalo vilkkuu opetusprosessin aikana käyttöohjeen mukaisesti. Käytön aikana se välähtää lyhyesti aina vastaanottaessaan langattoman signaalin.

FSVA-230V-10A	Langaton pistorasiakytkin virranmittauksella	Snro. 28 141 06	109,10 €/kpl
----------------------	--	-----------------	---------------------